

**MIRKA**

## Polisseuses sans fil **Mirka®**

Quand le confort rencontre la maîtrise.

**Les polisseuses sans fil Mirka® ARP-B et Mirka® AROP-B sont légères, ergonomiques et optimisées pour la rectification de la peinture.**

Elles sont idéales pour les professionnels qui souhaitent une totale liberté de mouvement. Incroyablement maniables, elles sont silencieuses, compactes et nécessitent très peu d'entretien grâce à leur moteur sans charbons.

Mirka® ARP-B 300NV, lustreuse rotative, et Mirka® AROP-B 312NV, lustreuse d'excentricité de 12 mm, sont équipées d'un moteur sans charbons et d'un plateau de 77 mm de diamètre. Elles sont dotées de la connectivité Bluetooth® afin de communiquer avec l'application myMirka® et de bénéficier de toutes les fonctionnalités telles que l'arrêt automatique et le régulateur de vitesse moteur (options payantes).



**NOUVEAU!** | **POLISSEUSES SANS FIL** | 



## Caractéristiques et avantages

- Petite, légère et ergonomique
- Solide et efficace : couple élevé et régime optimal
- Faible niveau sonore
- Batterie intelligente et à recharge rapide, disponible en 2,5 Ah et 5,0 Ah
- Utilisation programmable grâce à l'application myMirka®
- Gâchette de variation de la vitesse : réglage du régime en cours d'utilisation

[mirka.com/fr/outil-sans-fil](http://mirka.com/fr/outil-sans-fil)



Téléchargez l'application myMirka®



services digitaux & connectivité

## Spécifications techniques

	Mirka® AROP-B 312NV	Mirka® ARP-B 300NV
<b>Code article</b>	8991012311	8991000311
<b>Tension</b>	10,8 VDC	10,8 VDC
<b>Vitesse de rotation</b>	4000 – 7 000 rpm	1 500 – 2 200 rpm
<b>Excentricité</b>	12,0 mm	0 mm
<b>Diamètre du plateau</b>	Ø 77 mm	Ø 77 mm
<b>Poids (batterie incl.)</b>	0,89 kg	0,87 kg
<b>Connectivité</b>	Bluetooth®	Bluetooth®

BATTERIE	BPA 10825	BPA 10850
<b>Code article</b>	8991122211	8991122311
<b>Type</b>	Rechargeable Li-ion 31NR19/65	Rechargeable Li-ion 31NR19/65-2
<b>Tension de batterie</b>	10,8 VDC	10,8 VDC
<b>Capacité</b>	2,5 Ah/27,0 Wh	5,0 Ah/54,0 Wh
<b>Poids net</b>	0,19 kg	0,42 kg
<b>Batterie intelligente</b>	Oui	Oui

CHARGEUR DE BATTERIE	BCA 108
<b>Code article</b>	8991123011 (sans cordon d'alimentation)
<b>Tension d'entrée</b>	100 – 240 VAC, 50/60 Hz
<b>Temps de charge</b>	< 40 min (2,0 Ah)
<b>Plage de température de stockage</b>	-20 °C... 80 °C
<b>Température de charge</b>	4 °C... 40 °C
<b>Dimensions</b>	191 × 102 × 86 mm
<b>Poids net</b>	0,66 kg
<b>Degré de protection</b>	II / □

CORDON D'ALIMENTATION POUR CHARGEUR BCA 108	
<b>Code article</b>	8991112211
<b>Longueur</b>	2 m

Pour plus d'informations, rendez-vous sur [www.mirka.fr](http://www.mirka.fr) et consultez nos vidéos sur notre chaîne YouTube

Mirka France Sarl



Dedicated to the finish.